

有田市民会館 舞台照明設備 調光装置

番号	名称	仕様	数量	備考
1	主幹調光器盤	入力 1Φ3W 105V/210 60Hz 240kVA MCCB 3P 400AF/400AT×3(総主幹) MCCB 2P 50AF/20AT×12(総主幹 直回路C型20A) MCCB 2P 50AF/20AT×5(客席用LED-DL用、インターフェイス用) MCCB 2P 50AF/30AT×2(直回路ピンスポット用) 各種分岐MCCB×1式 他 舞台用調光器 2kW×128台(MCCB付、内16回路直/調切替) 調光制御部×1式 冷却ファン×1式 他	3面	
2	照明操作卓	記憶シーン数 1000シーン(キュー) マスターフェーダー操作部×1式 メモリーデータ入力操作部×1式 UP/DOWNクロス操作部×1式 A/Bクロス操作部×1式 エフェクト操作部×1式 エンコーダ操作部×1式 サブフェーダ操作部 20cH×1式 プリセットフェーダ操作部 60cH×2段 作業灯スイッチ×2組(舞台用・客席用) 客席自動調光操作スイッチ×1組 天板操作スイッチ×1個 LCDディスプレイ×1台 外部記憶装置(USB)×1式 他	1卓	専用ケーブル、スタンド付
3	卓用ワイヤレス送受信システム	ワイヤレス送信機×1台 ワイヤレス受信機×1台	1式	
4	DMX/パッチラック	電流計等×1式 DMX信号ミキサー(4in 1out)×1台 DMX信号スプリッタ(1in 4out)×6台 システム電源スイッチ×1組 無停電電源装置(UPS)×1台 照明操作卓用接続コネクタ×1式 他	1面	
5	舞台袖操作卓	コントロールチャンネル 48cH シーケンス 288メモリー マスターフェーダー×1式 メモリーデータ入力操作部×1式 A/Bクロスフェーダ×1組 プリセットフェーダ操作部 12cH×2段 外部記憶装置(SDカード)×1式 他	1卓	専用ケーブル、スタンド付
6	作業灯スイッチボックス	作業灯スイッチ×2組(舞台用・客席用)	1面	